

BOSCH GPB 12V-LI Radio cu 1 acumulator Li-Ion, 3Ah (Fara incarcator!)



Acest produs nu mai face parte din oferta shopexpert.ro
Va rugam sa navigati in meniul din stanga pentru oferta curenta.

Caracteristici

Detalii tehnice

Frecventa radio AM: 531 - 1.602 kHz

Frecventa radio FM: 87,5 - 108 MHz

Pozitii de stCare: 5 FM, 5 AM

Tensiune(i) de intrare retea 12 V

Tensiune(i) de intrare acumulator 12V LI-Ion (10.8V)

Greutatea, cu acumulatorul inclus: 1,4 Kg

Set de livrare

Cablu aux

DC-in adaptor 230/12 V

Baterii 2x 1,5 V LR03 (AAA)

Cutie de carton

+ 1 x acumulator litiu-ion de 3,0 Ah

Incarcatorul nu este cuprinse în setul de livrare!

Despre produs

De ce le etichetam cu 12 V in loc de 10,8 V din septembrie 2016?

GML 10.8 V-LI isi schimba denumirea in GPB 12V-LI

Mentiunea 10,8 V (nivel nominal de umplere) sau 12 V (nivel ridicat de umplere) depinde de nivelul de umplere al acumulatorului. Acesta este un comportament fizic de baza al tehnologiei LI-Ion. Anterior, EPTA (European Power Tools AssCiation - AsCiatia Europeana a producatorilor de scule electrice) a acceptat numai mentiunea 10,8 V dar in prezent a fost acceptata in mod oficial si mentiunea 12 V . Pentru a se alinia la EPTA, Bosch Professional isi va adapta in mod corespunzator comunicarea clasei sale de tensiune.

Sunet de top in sistem L-BOXX!

Sunet puternic pentru redare FM/AM

incapace perfect intr-o jumatate de L-BOXX Bosch - transport simplu cu sistem

Posibilitate de racordare de playere externe prin Aux In

Alimentare energie optional cu acumulatori Li-Ion Bosch de 12 V sau cu alimentatorul din setul de livrare

10 posturi presetate (5 FM si 5 AM)
Compartiment practic de depozitare pentru alimentatorul si cablul Aux-in din setul de livrare
Reglaj flexibil Bass/Treble
2 difuzoare de 5 W pentru sunet stereo
Perfect functionale chiar dupa o cadere de la o inaltime de 1 m